

Trapano avvitatore

DF012DSJ

7,2V • 8 Nm • 0– 200/0-650 g/min

Trapano avvitatore con attacco 1/4" femmina

Trapano avvitatore 7,2V con attacco 1/4" femmina con luce led, può essere utilizzato sia come avvitatore diritto sia come avvitatore a pistola. E' ideale per serraggi leggeri. Fornito con 2 batterie 1,5Ah BL0715, valigetta MAKPAC.



7.2V

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|-------------------------------------|
| Tensione nominale della batteria | 7,2 V |
| Velocità a vuoto | 0 - 200 / 0 - 650 min ⁻¹ |
| Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico | 5,6 / 3,6 Nm |
| Regolazione frizione | 21 |
| Diametro max foro in legno | 6 mm |
| Diametro max foro in acciaio | 5 mm |
| Livello pressione sonora | ≤ 70 dB(A) |
| Incertezza del rumore (fattore K) | 3 dB(A) |
| Peso con batteria | 0,54 kg |
| Dimensioni prodotto | 115 x 125 x 64 mm |
| Dimensioni, pieghevole | 218 x 44 x 142 mm |
| Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Coppia di serraggio massima | 11 Nm |
| Diametro max foro in legno (Un po' di coclea) | 6 mm |
| Diametro max foro in legno (Punta tipo Forstner) | 12 mm |

Codice EAN 0088381838047

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Arresto automatico al raggiungimento della coppia di serraggio richiesta
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Ideale per lavori in spazi ristretti e applicazioni sopraelevate
- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- Attacco rapido per cacciavite da 1/4".



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

784244-7

Inserto PH2 - 50 mm, doppia testa



784245-5

Inserto PH2 - 50 mm, doppia testa



821549-5

Valigetta MAKPAC tipo 1



837871-0

Vassoio preformato per DF012D



DOTAZIONE UTENSILE

198000-3 (2x)

Batteria Li-ion 7,2V/1,5 Ah

