

# Radio da cantiere LXT® / CXT®

## DMR301

18V - 12Vmax • DAB+ •  
BLUETOOTH

Radio di alta qualità per lavoro o tempo libero con  
bluetooth

Radio di alta qualità sul posto di lavoro con grado di protezione IP64. La radio è alimentata da batterie agli ioni di litio da 12Vmax - 18V o alimentazione AC. Bluetooth si connette direttamente al lettore musicale. La radio ha una connessione AUX / USB e capacità di ricarica della batteria. Apribottiglie presente sul retro della radio.



### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	12 / 14,4 / 18 V
CXT Battery	✓
Piattaforma LXT	✓
Range di frequenza AM	522 - 1710 kHz
Range di frequenza FM	87,5 - 108 MHz
Range frequenza DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Uso continuativo con batteria 18V / 2,0 Ah	8,2 h
Uso continuativo con batteria 18V / 4,0 Ah	16 h
Uso continuativo con batteria 18V / 5,0Ah	20,5 h
Uso continuativo con batteria 18V / 6,0Ah	24,5 h
Classe di protezione internazionale (IP)	IP64
Peso con batteria	5,9 - 6,6 kg
Dimensioni prodotto	268 x 185 x 305 mm
Uso continuativo con batteria 14,4V /	9 h

**Codice EAN 0088381899550**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il jack AUX-IN consente il collegamento a lettori audio personali
- Connettore USB per smartphone
- Adattatore CA di serie.
- Dotato di Bluetooth per connettere in modalità wireless il tuo dispositivo mobile per riprodurre musica
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso



# PRODOTTI CORRELATI

## ■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

TC00000203

ADATTATORE CORRENTE

